

Сумеречное реле

LUNA 127 star (127 0 700)
LUNA 128 star (128 0 700)



1. Рекомендованное применение

- Сумеречное реле предназначено для управления наружным освещением в зависимости от интенсивности дневного света

2. Указания по безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность для жизни в связи с ударом электрическим током или пожаром!
Монтаж должен проводиться исключительно силами квалифицированных электриков!

3. Открывание и закрывание реле

Открывание реле:

- Удалить заглушку с лицевой панели (рис.1).
- Отверткой повернуть винты на 90° против часовой стрелки (рис.2).
- Повернуть крышку вверх до фиксации.

Закрывание реле:

- Повернуть крышку вниз (рис.3).
- Надавить винты отверткой и повернуть их по часовой стрелке на 90° (рис.2).
- Установить заглушку на лицевую панель (рис.1).



Рис.1



Рис.2





Рис.3

4. Монтаж

Монтажное положение:



Крепление реле:




Крепление на столб с помощью обычного кольца

5. Подключение



Перед выполнением электрического монтажа, обязательно отключить напряжение!

- Схема подключения:



Внимание! Обращайте внимание на коммутируемую нагрузку. В случае механических повреждений реле или неисправности контактной группы, **реле обмену или возврату не подлежит.**

6. Установка уровня освещенности и задержки срабатывания



LUNA 127 star – 2..200 Люкс
LUNA 128 star – 2..2000 Люкс



7. Технические данные

Подключение	220-230 В~, +10%/-15%
Габаритные размеры	118,4x85x49,4
Коммутируемая мощность:	
— омическая нагрузка	16А (230В, cosφ = 1)
— индуктивная нагрузка	10А (230В, cosφ = 0,6)
— лампы накаливания	2300 Вт
Уровень освещенности	LUNA 127 – 2..200 Люкс LUNA 128 – 2..2000 Люкс
Задержка срабатывания	2..100 секунд
Степень защиты	IP 55
Температура окружающей среды	-35°C ... +55°C

8. Гарантия

- Гарантия – 1 год.
- Вскрытие и вмешательство в схему ведёт к прекращению действия гарантийных обязательств.

Дополнительная информация

- Не имеет вредных веществ
- Хранить в сухом месте
- Срок службы - 10 лет
- Дату изготовления смотрите на реле

Производитель –
Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150
Service:
Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
www.theben.de

Импортер в России –
ООО «Марбел»
Москва,
Рижский проезд, 13
+7 (495) 737-98-87
Санкт-Петербург,
Б.Сампсониевский пр., 32
+7 (812) 324-27-77
Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 13
+7 (831) 412-20-01
www.marbel.ru

Отметка о продаже:

Продано реле: **Luna 127 star** или **Luna 128 star** в **годном состоянии**

« _____ » _____ 20__ г.
(дата продажи)

В магазине _____

По адресу: _____

(штамп)

подпись продавца